



STOMPBOX SERIES
DAYBREAK MOON OVERDRIVE "DBM"

USER MANUAL Rev.2.0

Rich Sound の極み。
いかなるアンプでも抜群の彩と
サウンドフォーカスを表現します。
昇圧回路を搭載し、
更なる可能性 (HoLlc コントロール) と
プレイアビリティを凝縮した
ハイパフォーマンスペダル。

この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前にこちらのユーザーマニュアルを読み、
正しい方法でお使い下さい。

THE ONE AND ONLY EXISTENCE...



monoHoLlc™

Facebook

<https://www.facebook.com/monoholic>

Twitter

<https://twitter.com/monoHoLlc equip>

-QUICK START GUIDE-

DAYBREAK MOON OVERDRIVE の特徴は、各音域に最適なゲインをもたらす事でスムーズでありながらも多様なピッキングニュアンスに追従するセンシビリティの高さです。また、“HoLlc” コントロールにて倍音構成を積極的に変化させ、幅広い音楽に適應するサウンドアプローチが可能となります。アンブライクなリッチで倍音豊かな歪みから、クリーミーなクランチサウンドまでと適應範囲を広げます。



■電圧レンジ SW
内部回路への供給電圧を変更する事が可能です。ノーマルレンジ/ハイレンジスイッチ位置により LED の点灯色が変わります。“RED” を選択する事で通常 (9V) よりも高い電圧で内部回路をドライブします。

■DC ジャック
2.1mmφ センターマイナス
定格入力電圧 : DC9V

■エフェクト ON/OFF インジケータ
電圧レンジ SW の位置で
点灯色が異なります。
BLUE : ノーマルレンジ

■ホリックコントロール
ハイレンジ時に使用可能

■レベルコントロール

■トーンコントロール

■アウトプットジャック

RED : ハイレンジ

■ゲインコントロール

■インプットジャック

CONTROLS

※本体内に電池内蔵スペースはありません。
※本製品の裏蓋を外した場合は
すべてにおいて保証外となります。



■エフェクト ON/OFF スイッチ
(TRUE BYPASS)

■主な仕様

入力インピーダンス : 1MΩ

入力レベル : -20dbu (アンバランス)

出力インピーダンス : 10kΩ以上

出力レベル : -20dbu (アンバランス)

コントロール : GAIN、VOL、TONE、電圧レンジ SW

HoLlc (RED レンジ時に動作)、

インジケータ : エフェクト ON/OFF インジケータ
(BLUE/RED LED×1)

接続端子 : INPUT ジャック (右)、OUTPUT ジャック (左)、
DC ジャック

電源コネクタ : センターマイナス、2.1mm

定格入力電圧 : DC9V

消費電力 (約) : 22mA (BLUE レンジ)、32mA (RED レンジ)

サイズ (約) : 66(W)mm×121(D)mm×58(H)mm

重量 (約) : 300g

付属品 : クイックスタートガイド、製品保証書
(保証期間 1 年間、但し免責事項あり)



monoHoLlc 製品についての
大事なお知らせ

※製品の使用及び外観は、改良のため
予告なく変更することがあります。
※本製品に電池内蔵スペースはありません。
電源供給は DC ジャックからの
のみとなります。

※裏蓋を外す、または外した痕跡等が
見受けられる製品は、条件を問わず保証
外とするものと致します。

※1 台ずつの完全ハンドメイド商品に
つき、細かい傷や汚れ、全体的なイメージ
に若干の相違が発生致します。また、
これらはすべて仕様となりますので
ご了承下さい。

※本機はくれぐれも常範囲内でお
使い下さい。投げる、落とす、液体物
をかける、電源の誤った扱いなど
といった行為には対応致しかねます。また、
人体への危険や損害といった可能性
を含む行為は絶対にお止め下さい。
そのような事が発生した場合も当方は
一切の責任を負いかねます。



SAMPLE SETTINGS

- Default Setting
- 電圧レンジ : BLUE (9V)
- HoLlc コントロール : Non



- Big Lead Solo
- 電圧レンジ : BLUE (9V)
- HoLlc コントロール : Non



- Vintage Hi Gain
- 電圧レンジ : RED (Hi Volt)
- HoLlc コントロール : Active



- Hi Output Booster
- 電圧レンジ : RED (Hi Volt)
- HoLlc コントロール : Active

